TESTBOY

TESTAVIT SCHUKI 1 LCD / 3 LCD

Testboy GmbH, Germany
Stands For Quality
Since 1953

STECKDOSENPRÜFGERÄTE

DIE SPEZIFIKATIONEN

	TESTAVIT SCHUKI 1 LCD	TESTAVIT SCHUKI 3 LCD
ANZEIGE	Optisch, LCD und LED	
BETRIEBSSPANNUNG	230 V, 50 Hz	
SPANNUNGS-VERSORGUNG	Über Testobjekt, max. 3 mA	
RCD-TEST	Ja (mittels Test-taster)	Nein
NENNFEHLERSTROM	30 mA bei 230 V AC	Nein
SCHUTZART	IP 40	
ÜBERSPANNUNGS-KATEGORIE	CAT II 300 V	
NORM	EN 61010-1:2010; EN 61010-2-030:2010	
BETRIEBS-TEMPERATUR	0–50 °C	
ABMESSUNGEN	60 x 60 mm	
GEWICHT	54 g	
LIEFERUMFANG	Inkl. Bedienungsanleitung	

IHRE VORTEILE

// schnelle und sichere Überprüfung von Installationen
// Fingerkontakt zur Überprüfung des Schutzleiteranschlusses
// FI-Test (Schuki 1 LCD)
// FI-Test (30 mA bei 230 V AC)

Mit den neuen Testavit Schuki 1 LCD und 3 LCD prüfen Fachleute unkompliziert, ob Steckdosen, Kabeltrommeln oder Verbindungskabel in 230V-Anlagen richtig angeschlossen sind. Dank drei LED´s lässt sich der Anschlusszustand schnell und eindeutig bestimmen. Über den Fingerkontakt kann zudem getestet werden, ob am Schutzleiteranschluss eine unzulässig hohe Berührungsspannung anliegt. Mit dem Testavit Schuki 1 LCD kann zusätzlich ein 30 mA FI-Schutzschalter (RCD) ausgelöst werden.